

Diseñado para vehículos de 12V, el STARTRONIC 800 es un autoarrancador inteligente sin batería interna. Equipado con supercondensadores, el dispositivo utiliza la tensión residual de la batería del vehículo para recargarse y arrancar el motor en sólo unos segundos. Ya no es necesaria la carga desde la red eléctrica.

ARRANQUE GARANTIZADO

CARGA SUPER RÁPIDA, EN CUALQUIER LUGAR, SIN NECESIDAD DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CERCANA

1 Desde la batería descargada del vehículo a arrancar

Para recargar sin red eléctrica ni alimentación.

El STARTRONIC 800 está equipado con un convertidor que le permite utilizar la escasa tensión residual de la batería descargada para recargar sus supercondensadores.

2 Desde la batería de un motor en marcha

La recarga más rápida.

3 Desde la toma de mechero del vehículo

La forma más cómoda de recargar, sin abrir el capó.

4 Desde una toma USB

Para recargar en casa.



unos minutos

60 s

4 min

40 min



ALTO RENDIMIENTO DE ARRANQUE

Con su potencia (800A de arranque), puede arrancar todo tipo de vehículos (gasolina y diésel) equipados con una batería de plomo o litio - 12V - 90Ah (máx.) en 2 minutos.

2 MODOS «FORZADOS» PARA UNA EFICACIA MÁXIMA

- Modo «Bypass» para arrancar un vehículo con la batería muy descargada.
- Modo «Glow» (precalentamiento) para arrancar motores diésel en condiciones de frío.

RENDIMIENTO INALTERABLE

- Siempre listo gracias a su tiempo de carga super rápido.
- Arranques ilimitados: arranca, deja que el booster se recargue con el motor en marcha y luego sigue con tantos vehículos para arrancar como desees.
- Sin mantenimiento: no es necesario mantenerlo cargado cuando no se utiliza.
- **Siempre operativo, incluso tras años de almacenamiento.**
- No le afectan las temperaturas extremas (-40°C/+65°C).
- Larga vida útil: puede utilizarse 10.000 veces sin pérdida de rendimiento.

USO EN SEGURIDAD TOTAL

Gestión electrónica segura:

- Protegido contra los cortocircuitos.
- Protegido contra las inversiones de polaridad.
- Protección contra las descargas profundas.

UN BOOSTER PARA LA VIDA DIARIA

Compacto (1860 g), es fácil de transportar y encontrará fácilmente un lugar en el maletero de un vehículo.

Fácil de usar



Incluye:



ARRANQUE					CARGA DE LOS SUPERCONDENSADORES					Micro USB Tipo B	↕	👤
🔋	Número de condensadores	I			12V		12V / 10A		5V / 2A			
		1V / C	START ICC	Peak	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON		
12V 5 > 90 Ah	5 x 800 F	800 A	1400 A	—	4 min	60 s	4 min	4 min	5V - 2A	40 min	26,7 x 19,5 x 5 cm	1.86 kg