

**Il NOMAD POWER PRO 12 XL è un fonte di energia portatile a base di litio che combina 3 funzioni:**

- **Booster per veicoli 12 V (moto,veicoli, SUV, utilitarie, trattori, barche).**
- **Alimentazione autonoma per tutti i tipi di apparecchi elettrici.**
- **Lampada di soccorso/segnalazione.**

## BOOSTER A BATTERIA LITIO

La sua batteria **litio** (LiFePO<sub>4</sub>) gli conferisce un rapporto potenza/dimensione eccezionale (intensità di avviamento: 1000 A).

Avvia i veicoli dotati di batteria 12V scarica (liquido, gel, AGM, Start&Stop) in pochi secondi (⚠️ Non avviare le batterie al litio LiFePO<sub>4</sub> con questo booster, le tensioni delle batterie non sono compatibili).

START	START	START	START	START	START	START	START	START	START	START	START	START	START	START	START	START	START	START
12 V PETROL & DIESEL																		

## AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Tutte le sicurezze sono integrate al prodotto per preservare sia la batteria che le attrezzature elettroniche del veicolo:

- Tecnologia anti-scintille,
- Protezione da corto-circuiti,
- Protezione da inversioni di polarità,
- Protezione contro le correnti di avviamento eccessive,
- Protezione contro gli aumenti di temperatura del booster.

## FONTE DI ENEGIA MOBILE

La sua capacità di stoccaggio (8 Ah) apporta comfort e tranquillità nei bisogni per restare connesso (telefono, tablet, compute).

Dotato di :

- **2 porte USB 5 V- 2.1 A** per ricaricare smartphone, tablet, GPS, ecc...
- **1 porta d'uscita 12V - 3.5 A**, ideale per alimentare un apparecchio elettrico 12 V (frigorifero, ventilatore, ecc...)

## LAMPADA DI ASSISTENZA CON LUMINOSITÀ ELEVATA

Lampada integrativa (28 led) con 3 modi d'illuminazione: normale, stroboscopica, SOS.

## VISUALIZZAZIONE LCD

Il NOMAD POWER PRO 12 XL è dotato di uno schermo LCD che da le indicazioni:

- sulla % di carica della batteria interna.
- sulle diverse porte d'entrata e di uscita utilizzate.



Schermo LCD a colori



## Fornito con accessori



Caricabatterie  
230 Vac / 18 Vdc



Cinturino



Caricabatterie  
accendisigari



Cavo 3 in 1

AVVIAMENTO						ATTREZZATURA					ENTRATE/USCITE			POWER BANK	LED	DIMENSIONI				
Lithium		I				J3s	SMART CABLE			CABLES			INPUT	OUTPUT						
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery	USB-C					MICRO USB Type B	Lightning	12V		15V						
8 Ah 118.4 Wh	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	22000 J	—	✓	✓	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2.1A 5V-2.1A	3.5A	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6