

NOMAD POWER PRO 12 XL este un bloc de alimentare pe bază de litiu care combină 3 funcții:

- **Booster pentru vehicule de 12 V (motocicletă, mașină, SUV, furgoneta, tractor, barcă).**
- **Alimentare autonomă pentru toate tipurile de aparate electrice.**
- **Lampă de urgență.**

AMPLIFICATOR DE BATERIE CU LITIU

Bateria sa **litium** ($LiFePO_4$) îi conferă un raport excepțional între putere și dimensiuni (curent de pornire: 1000 A).

Acesta pornește vehiculele echipate cu o baterie de 12 V descărcată (lichid, gel, AGM, Start&Stop) în câteva secunde (⚠ nu porniți bateriile litium $LiFePO_4$ cu acest amplificator, tensiunile bateriei nu sunt compatibile).

START	VEHICULE												
12 V PETROL & DIESEL													

SIGURANȚĂ START

Toate funcțiile de siguranță sunt integrate în produs pentru a proteja atât bateria, cât și echipamentul electronic al vehiculului:

- Tehnologie anti scânteie,
- Protecție împotriva scurtcircuitelor,
- Protecție împotriva inversării polarității.
- Protecție împotriva curenților de pornire excesivi,
- Protecție împotriva creșterii temperaturii booster-ului.

SURSĂ DE ENERGIE MOBILĂ

Capacitatea sa de stocare foarte puternică (8 Ah) aduce confort și liniște în fața nevoii zilnice de a rămâne conectat (telefon, tabletă, calculator).

Echiptat cu:

- **2 porturi USB 5 V - 2,1 A** pentru încărcarea smartphone-ului, tabletei, GPS-ului etc.
- **1 port de ieșire 12 V - 3,5 A**, ideal pentru alimentarea unui aparat electric de 12 V (cutie frigorifică, televizor, ventilator etc.).

LAMPĂ DE ASISTENȚĂ DE ÎNALTĂ LUMINOZITATE

Lumină auxiliară (28 leduri) cu 3 moduri de iluminare: normal, stroboscopic, SOS.

AFIȘAJ LCD

NOMAD POWER PRO 12 XL este echipat cu un afișaj LCD care oferă informații despre:

- % de încărcare a bateriei interne.
- diferitele porturi de intrare și ieșire utilizate.



Afișaj LCD color



Se livrează cu accesorii:



Încărcător 230 Vac / 18 Vdc



Curea



Încărcător pentru
bricheta de țigară



3 în 1 cablu

Litium		I				J3s	ECHIPAMENT			INTRARE / IEȘIRE			POWER BANK	LED	DIMENSIUNI					
Capacitate pe celulă	Încărcare completă	Start	Pornire CC	Vârf Baterie	SMART CABLE				CABLURI			INPUT			OUTPUT		cm	kg		
								USB-C	MICRO USB Tip B	Lightning			12 V	15 V						
4Wh Pornire	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	22000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2,1A 5V-2,1A	3,5A	-	✓	3 moduri: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6