

**Infase 180A MIG/MAG sveiseapparat i full størrelse. Ideell for generell bruk på verksted. Meget godt egnet for ikke-intensivt arbeid for montering, reparasjon og vedlikehold av stål, rustfritt stål eller aluminium. Intuitiv « SMART » kontrollpanel.**

### MIG PROSESSER: 2 I 1

**GAS** Ø 0,6 - 1 mm wire.

**NO GAS** For utendørs sveising med Ø 0,9 – 1,2 mm wire.  
*kit no gaz (041240)*

### PROFESJONELT TILBEHØR

- Leveres med 150A sveisepistol (lengde 3 m).
- Euro-pistol tilkobling med enkel bytte av wire og foring.
- Kraftig 40W motor for jevn og konstant wire-hastighet.
- For bruk med Ø 200mm (5kg) og 300 mm (15kg) wire-rulle.

### ENERGIEFFEKTIV OG PRAKTISK

- Lavt strømforbruk og kan tilkobles en enkel 230V – 16A strømkontakt, (13A i UK)
- Den kan også brukes på en 6KVA generator.

### SMART KONTROLLPANEL

Anbefalte innstillinger vises, velg kun wire-type og -diameter og deretter tykkelsen av metallet.

SMART-kontrollpanelet gjør det enkelt å justere spenningen (4 innstillinger) og hastigheten på wire-matingen.



Juster sveiseparametrene på få sekunder med de intuitive innstillingene.



Inkludert:

- 1 sveisepistol 150 A (3m)
- Jordklemme (3m)

### TILBEHØR

#### Sveisepistol MB15 kit (150A) (Not inkludert)



Ref. 041226

Omfatter:

- Kontakt tupper:
- Ø0,6 M6 stål / rustfrie (x 5)
- Ø0,8 M6 stål / rustfrie (x 5)
- Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Kontakt-tupper støtter 150A (x 3)
- Fjær for dyser 5)
- Dyser 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	35-180A	GAS	NO GAS	100	200	300				80A	140A 15%	28V 45V	39x80x70 / 46	6 kVA
			0.6	0.9	-	✓	✓		0.6/0.8	0.8					
			-	-											
			1.0	1.2											