

NOMAD POWER PRO 12 XL to zasilacz litowy, który łączy w sobie 3 funkcje:

- Wzmacniacz dla pojazdów 12 V (motocykl, samochód, SUV, van, traktor, łódź).
- Autonomiczne zasilanie dla wszystkich rodzajów urządzeń elektrycznych.
- Lampa awaryjna.

WZMACNIACZ BATERII LITOWEJ

Akumulator litowy (LiFePO₄) zapewnia wyjątkowy stosunek mocy do wielkości (prąd rozruchowy: 1000 A).

Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V (płynny, żelowy, AGM, Start&Stop) w kilka sekund (⚠ Nie uruchamiaj akumulatorów litowych LiFePO₄ z tym wzmacniaczem, napięcia akumulatorów nie są kompatybilne).

START 	12 V PETROL & DIESEL
--	----------------------------

BEZPIECZNY START

Wszystkie funkcje bezpieczeństwa są zintegrowane z produktem, aby chronić zarówno akumulator, jak i sprzęt elektroniczny pojazdu:

- Technologia przeciwwiskrowa,
- Ochrona przed zwarcieniem,
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją.
- Ochrona przed nadmiernymi prądami rozruchowymi,
- Ochrona przed wzrostem temperatury wzmacniacza.

MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII

Jego bardzo duża pojemność (8 Ah) zapewnia komfort i spokój w codziennej potrzebie pozostawiania w kontakcie (telefon, tablet, komputer).

Wyposażony w:

- **2 porty USB 5 V - 2,1 A** do ładowania smartfona, tabletu, GPS itp.
- **1 port wyjściowy 12 V - 3,5 A**, idealny do zasilania urządzeń elektrycznych 12 V (łódzka, telewizor, wentylator itp.)

LAMPA WSPOMAGAJĄCA O WYSOKIEJ JASNOŚCI

Światło pomocnicze (28 ledów) z 3 trybami oświetlenia: normalny, stroboskop, SOS.

WYŚWIETLACZ LCD

NOMAD POWER PRO 12 XL jest wyposażony w wyświetlacz LCD, który informuje o:

- % naładowania wewnętrznego akumulatora.
- różnych używanych portach wejściowych i wyjściowych.



Kolorowy wyświetlacz LCD



Dostarczany z akcesoriami:



Ładowarka 230 VAC / 18 VDC









Pasek



Ładowarka do zapalniczki samochodowej



Kabel 3 w 1

Litowy		I				J3s	WYPOSAŻENIE			WEJŚCIE/WYJŚCIE			POWER BANK	LED	WYMIARY			
Pojemność na ogniwo	Pełne naładowanie	Start	Rozruch CC	Szczyt Bateria	SMART CABLE				KABLE	INPUT	OUTPUT							
								USB-C	MICRO USB Typ B	Lightning	18V-2A	5V-2,1A	12V	15V				
4 Wh	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	22000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	2	3,5A	-	✓	3 tryby: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6