


**NOMAD POWER PRO 12 XL je napajalnik na osnovi litija, ki združuje 3 funkcije:**

- Napajalnik za 12 V vozila (*motorno kolo, avto, SUV, kombi, traktor, čoln*).
- Avtonomno napajanje za vse vrste električnih naprav.
- Zasilna svetilka.

## KREPITEV LITIJEVE BATERIJE

Njegova litijeva baterija ( $LiFePO_4$ ) omogoča izjemno razmerje med močjo in velikostjo (*zagonski tok: 1000 A*).

V nekaj sekundah zažene vozila, opremljena z izpraznjenim 12 V akumulatorjem (*tekoči, gelski, AGM, Start&Stop*) ( s tem ojačevalnikom ne zaženite litijevih baterij  $LiFePO_4$ , napetosti baterije niso združljive).

START										
12 V PETROL & DIESEL										

## VARNOSTNI ZAČETEK

V izdelek so vgrajene vse varnostne funkcije za zaščito akumulatorja in elektronske opreme vozila:

- tehnologija proti iskrenju,
- zaščita pred kratkim stikom,
- zaščita pred obrnjeno polariteto.
- zaščita pred prevelikimi zagonskimi tokovi,
- zaščita pred povečanjem temperature ojačevalnika.

## MOBILNI VIR ENERGIJE

Njegova zelo zmogljiva zmogljivost (*8 Ah*) prinaša udobje in spokojnost pri vsakodnevni potrebi po ohranjanju povezave (*telefon, tablica, računalnik*).

Opremljen je z:

- **2 priključka USB 5 V - 2,1 A** za polnjenje pametnega telefona, tablice, GPS itd.
- **1 izhodni priključek 12 V - 3,5 A**, idealen za napajanje električnega aparata 12 V (*hladilna skrinjica, televizor, ventilator itd.*).

## VISOKA SVETILKA ZA POMOČ PRI SVETLOSTI

Pomožna luč (*28 LED diod*) s 3 načini osvetlitve: normalno, stroboskopsko, SOS.

## LCD PRIKAZOVALNIK

Naprava NOMAD POWER PRO 12 XL je opremljena s prikazovalnikom LCD, ki vsebuje informacije o:

- % napoljenosti notranje baterije.
- različnih uporabljenih vhodnih in izhodnih priključkih.



Barvni zaslon LCD



### Priložena je dodatna oprema:



Polnilec 230 Vac / 18 Vdc













Trak



Polnilec za vžigalnik  
cigaret



Kabel 3 v 1

Litijski						OPREMA						VHOD / IZHOD				POWER BANK	LED	DIMENZIJE		
I		J3s				SMART CABLE			KABELI 			INPUT	OUTPUT							
Zmogljivost na celico	Polno polnjenje	Zagon	Zagonski CC	Vrhunec Baterija				USB-C	MICRO USB Type B	Lightning			12 V	15 V			cm	kg		
4Wh Zagonski	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	22000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2,1A 5V-2,1A	3,5A	-	✓	3 načini: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6