

Le NOMAD POWER PRO 12 XL est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 V (moto, voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau).**
- **Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.**
- **Lampe de secours/signalisation.**

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** ($LiFePO_4$) lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (*intensité de démarrage : 1000 A*).
Il démarre les véhicules équipés de batterie 12 V déchargée (*liquide, gel, AGM, Start&Stop*) en quelques secondes ( *ne pas démarrer de batteries Lithium $LiFePO_4$ avec ce booster, tensions non compatibles*).

| START |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 V PETROL & DIESEL | | | | | | | | | | |

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Toutes les sécurités sont intégrées au produit pour préserver à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa très puissante capacité de stockage (8 Ah) apporte confort et tranquillité dans les besoins quotidiens de rester connecté (*téléphone, tablette, ordinateur*).

Équipé de :

- **2 ports USB 5 V - 2.1 A** pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.
- **1 port de sortie 12 V - 3.5 A**, idéal pour alimenter un appareil électrique 12 V (*glacière, TV, ventilateur, etc*)

LAMPE D'ASSISTANCE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Lumière d'appoint (28 leds) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

AFFICHAGE LCD

Le NOMAD POWER PRO 12 XL est doté d'un écran LCD donnant des indications sur :

- le % de charge de la batterie.
- les différents ports d'entrée et de sortie utilisés.



Écran LCD couleur



Livré avec accessoires



Chargeur 230 Vac / 18 Vdc



Sangle



Chargeur
allume-cigare



Câble 3 en 1

| DÉMARRAGE | | | | | ÉQUIPEMENT | | | | | ENTRÉES / SORTIES | | | POWER BANK | LED | DIMENSIONS | | | | |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|---|---|--------|-------------------|-----------|----------|---------------|------|---|---|---|---|-----|
| Lithium | | I | | | J3s | SMART CABLE |  |  | CABLES | | | INPUT | OUTPUT | |  |  |  |  | |
| Capacity per cell | Full charge | Start | Cranking CC | Peak Battery | | | | | USB-C | MICRO USB Type B | Lightning | | 5V - 2.1A | 12V | | | | | 15V |
| 8 Ah 118.4 Wh | 10 h | 1000 A | 1800 A | 3000 A | 22000 J | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 18V - 2A | 2 5V - 2.1A | 3.5A | — | ✓ | 3 modes : Light SOS SPOT | 27.8 x 11 x 27.4 | 5.6 |